

屋外用ナイトビジョンカメラ

AT-5000

取扱説明書

目次

安全上のご注意	2
はじめに	
パッケージ内容の確認	4
各部名称	4
カメラの特性について	5
別売オプションのご紹介	6
取付け設置方法	
接続イメージ	7
配線ルートの確保	8
取付け前の映像確認	9
カメラの取付け	10
仕様	
製品仕様	13
外形寸法図	14
保証書	裏表紙



このたびは、当社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

本書は、保証書付ですので大切に保管し、必要なときにお読みください。

製品を、安全に正しくお使い頂くため本書をよくお読みになり十分にご理解の上使用して下さい。

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」と「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる所に保管して下さい。

■絵表示についてこの「安全上のご注意」は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたやほかの人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。

 **警告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 **注意** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

 注意(警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。(左の例は感電注意)

 禁止の行為であることを告げるものです。(左の例は分解禁止)

 行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
(左の例は電源プラグをコンセントから抜く)



免責事項

- 本製品は、盗難防止器具・犯罪防止器具ではありません。本製品の動作の正常・異常にかかわらず、犯罪・事故が発生した場合の損害について当社は一切責任を負いません。
- 製品の設置(取り付け・取り外しなど)により生じた建物等への損傷やその他の損害について、当社は一切責任を負いません。
- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災・第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失・誤用・その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な損害(事業利益の損失・事業の中断・記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切責任を負いません。



警告



水などがかからないようにしてください

- 本製品の上に(花瓶・植木鉢・コップ)や水などの入った容器または金属物を置かないで下さい。こぼれたり中に入った場合、火災・感電の原因となります。



分解・改造しないでください

- 本機を分解・改造しないで下さい。事故・火災・感電の原因となります。

**異常状態で使用しないでください**

- 発熱していたり煙がでている、変な臭いがあるなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。その際はすぐに使用を中止して下さい。
煙や臭いが出なくなるのを確認してから販売店に修理をご依頼下さい。
お客様による修理は危険ですので絶対にしないで下さい。

**この機器の取扱について**

- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないで下さい。火災・感電の原因となります。
- 本機や付属のケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。また、重い物を乗せたり、加熱したりしないで下さい。
- 機器やケーブルが破損し火災・感電の原因となります。
- 濡れた手で本製品に触れないで下さい。感電の原因となります。

**異物が入った時は**

- 本製品を濡らさないようご注意ください。火災・感電の原因となります。
雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意下さい。
- 異物や水が本機内部に入った場合は、ACアダプターを抜いて、販売店にご連絡下さい。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

**落としたり、破損したときは**

- 本機を落とししたりして、破損した場合は使用を中止し販売店にご連絡下さい。

 注意**設置場所について**

- ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定な場所に置かないでください。
落ちたり、倒れたりして、けがや故障の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないで下さい。火災・感電の原因となることがあります。
- 炎天下の車中等に放置しないで下さい。製品が加熱・変形・溶解することがあります。

**この機器の取扱について**

- 本機に付属のケーブルをストーブ等の熱器具に近づけないで下さい。
コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- ACアダプターを抜き差しする場合は、ケーブルを引っ張らないで下さい。
ケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

**ご使用にならないときは**

- ご使用にならないときは、安全のためACアダプターと接続を行わないで下さい。

**本機の上に重い物を置かないで下さい**

- 重い物を置くとバランスが崩れて、転倒・落下等でけがの原因となることがあります。

パッケージ内容の確認

製品のパッケージを開封されますと、下記の物が入っておりますのでご使用前にご確認下さい。


カメラ本体(AT-5000)	× 1	六角レンチ	× 1
取付けブラケット	× 1	ACアダプタ (DC 12V)	× 1
取付けブラケット用ネジ	× 1	取付けネジセット	× 1
接続ケーブル(20m)	× 1	取扱説明書(本書)	× 1
先端ケーブル(2又)	× 1	保証書(本書裏表紙)	× 1

※付属品の外観や仕様は改良の為予告なく変更する場合があります。

各部名称

製品の各部名称は以下のようになります。

本書では操作説明時の名称等で以下の名称が使用されております。



- | | | | |
|---|----------------|---|-------------------------|
| ① | 赤外線 LED(6 個) | ④ | 接続ケーブル (カメラ側) |
| ② | カメラレンズ | ⑤ | 取付けブラケット |
| ③ | 明るさ (CDS) センサー | ⑥ | 接続コネクタ (Mini DIN 6 Pin) |

カメラの特性について

本項目はお客様が本製品をご使用する際に必要な情報、注意点を記載しております。ご使用前に下記内容をよくお読みになり製品の特性や最適な設置環境等をご理解いただいてからご使用下さい。

カメラの防水性(保護等級)について

IECが定める保護等級[IP66]に相当する防水仕様となっており、水や雨のかかる場所でもご使用頂けます。屋外駐車場、玄関先など様々な場所へ設置可能です。※本機は防水、防塵構造ですが高温湿度の環境や水没状態でのご利用はできません。

昼間撮影について

直射日光や強い光が当たる場所（逆光状態）や背景が白っぽい場所、では被写体の映像が映りにくくなります。

被写体の色が違って見える

本機は、昼間撮影時は赤外線をカットする赤外線カットフィルタが搭載されておりますが、まれに太陽光に含まれる赤外線を強く反射する素材(植物の葉やナイロン素材)を撮影した際、赤外線カットフィルタを透過し実際の色と比較して、白や赤っぽく変色して映る場合があります。製品の仕様上起きる現象であり故障ではありませんのでご了承ください。

夜間撮影について

周囲が暗く(5LUX以下)になると、自動的に夜間撮影モードに切り替わります。夜間撮影時はカメラに内蔵の赤外線LEDから赤外線を投光し被写体が赤外線を受けることで映像の撮影が可能になります。本機は最大25mまで赤外線撮影が可能です。

しかし、赤外線の投光範囲内に被写体が無い場合は何も映らない状態となります。

また、夜間は昼間の映像に比べてノイズが多く、被写体や周囲の明るさで映像品質が異なります。

別売オプションのご紹介

本機をさらに快適・有効にご利用いただくために別売のオプションをご用意しております。

お求めの際は当製品をお買い上げの販売店でご購入いただくか弊社まで直接お問い合わせ下さい。

延長ケーブル 付属のケーブルで距離が足りない場合にご利用ください

AL-610 (10m)

価格 : オープンプライス
JAN : 4560270960054



AL-620 (20m)

価格 : オープンプライス
JAN : 4560270960061



延長ケーブル接続イメージ




推奨延長距離 約40m

ケーブル延長時のご注意

40m以上延長されますとカメラ映像にノイズが発生したり夜間撮影距離が短くなる可能性がございます。

接続イメージ

ケーブルの接続は、以下のように行います。



配線ルートの確保

配線ルートの確保

カメラの配線は主に壁伝いに行います。

設置場所からモニター位置まで配線ルートをあらかじめ想定し、ケーブルの距離が十分であるか確認してください。

また、カメラのケーブルは手の届かない場所や周囲から見えにくい場所を選んで配線することをお勧めいたします。

必要に応じて市販のモールやPF管/VE管等を利用して配線を隠す方法もあります。

屋外から屋内への配線の引き込み

屋内への配線の引き込みはエアコンのダクトや換気扇やドアサッシの隙間を利用して行くと設置が容易です。

一般的にドアやサッシ上部の角には5mm程度の隙間が確保されていますのでご確認ください。配線の際はドアの開閉でケーブルを傷つけないように慎重に確認・設置を行ってください。

どうしても引き込み場所が無い場合は壁面に15mm程度の穴を開けて屋内へ引き込んでください。

取付け前の映像確認


実際にカメラを設置する前に、設置予定の場所にてカメラの撮影範囲や色合い、画質等の映像確認を行ってください。

カメラ取付け後は、向きの変更等のわずかな調整しかできませんので必ずカメラ設置前に確認してください。

カメラの視野角



撮影距離と範囲




カメラの取付け

カメラの映像確認や配線ルートを決めたらカメラを壁面または天井に固定します。


1.カメラにブラケットを固定

下図を参考にカメラ本体にブラケットを取付けしてください。

壁面取付けの場合




天井取付けの場合




2. 壁面または天井に固定

下図を参考にカメラ本体にブラケットを取付けしてください。

壁面取付けの場合




天井取付けの場合



3.向きの調整

下図を参考にカメラ本体にブラケットを取付けしてください。




製品仕様


撮像素子	1/3型 Sony製 Super HADII CCD
有効画素数	38万画素 (768x494)
撮像方式	インターレース
レンズ	4.6mm
同期方式	内部同期
水平解像度	580 TV Lines
最低被写体照度	0.1Lux (赤外線投光時 0Lux)
S/N比	50dB以上
画角(視野角)	水平 58° 垂直 45°
赤外線LED数	6pcs
赤外線投光距離	最大 25m
赤外線 ON/OFFレベル	ON 5Lux以下 / OFF 8Lux以上
シャッター速度	1/60～1/100,000(秒)
ホワイトバランス	自動
映像出力端子	RCAピンプラグ(黄色)
音声出力端子	ー(なし)
保護等級	IP66相当
消費電流	180mA(通常) 350mA(赤外線ON時)
消費電力	通常:2W 赤外線ON時最大:6W
電源・電圧	DC12V(専用アダプタ)
動作温度範囲	-10～+50℃
外形寸法(mm)	65(W)x85(H)x145(D)
質量(本体)	約400g
月々の電気代	約73円
1ヶ月のCO2排出量	約1.09kg

外形寸法図

本体




ブラケット




単位：mm

壁面取付け



天井取付け



単位：mm

保証書

この保証書は、取扱説明書に基づいた正常な使用状態で異常・故障が発生した場合、保証書の記載内容にて無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの際に、販売店印、ご購入日が記入されていることを確認してください。

本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

製品名 : AT-5000	販売店(店名、住所、電話番号)
保証期間 : お買い上げ日より1年間	
ご購入日 : 年 月 日	
お名前 :	
ご住所 : 〒	
電話番号 : ()	

無償修理規定

1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で異常・故障が発生した場合は、上記の期間無料修理いたします。
2. 無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店もしくは当社へお申し付けください。
3. 保証対象は、当製品のみを保証対象機種とさせていただきます。オプション・追加機器は各々の機器の保証規定に準じます。
4. ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、当社へご相談ください。
5. 保証期間中でも次の場合には有料修理になります。
 - ◇使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ◇火災、地震、水害、落雷、そのほかの天災地変、公害やガス害、塩害、異常電圧による故障及び損傷
 - ◇指定外の電源（電圧）による故障及び損傷
 - ◇本書のご提示がない場合
 - ◇本書にお買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ◇製品に異常が認められない場合
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。

※本書は上記に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間後の修理についてご不明の場合はお買い上げの販売店もしくは当社へお問い合わせください。

- 本製品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、上記にかかわらず当社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- 本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計・製造されています。日本国外で使用した場合の運用結果につきましては、当社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- 本書に記載された仕様・デザイン・その他の内容については、改良のため予告なしに変更することがあります。

〒 252-0131

神奈川県相模原市緑区西橋本 1-16-18

TEL 042-775-2266 FAX 042-775-7373

修理品等をご送付される際は、上記の住所までご送付ください。

株式会社 キャロットシステムズ
(オルタナティブサポートセンター)

修理品等をご送付される際は、上記の住所までご送付ください。